



Stromgenerator F 3001 R

Art.-Nr. 28804



Charakteristisch

§ Spannungsstabilisierung $\pm 1\%$
§ Niedriger THD-Wert $\leq 6\%$
§ Kurzanlaufstrom 300 %

§ Lichtmaschinen-Isolationsklasse H
§ Lichtmaschinenschutz IP IP 23

technische Parameter

Frequenz	50 Hertz
Stromspannung	230 V
Maximale Leistung	2,7kW
Nennleistung	2,5KW
Primärstrom	10,9A
Motor	Rato
Modell	R 210
Kapazität	212cm ³
Kühlung	Luft
Zylinder	1
Schlaganfall	4
Ölvolumen	0,6 L
Startsystem	Handbuch
Kraftstoff	Benzin
Treibstofftank	3,6 L
Verbrauch (Last 75%)	1,4 l/Std
Geräuschpegel Lwa	96dB(A)
Gewicht	38 Kilo
Länge	580mm
Breite	395mm
Höhe	405mm

Standard Ausrüstung

§ AVR
§ 2 Steckdosen 230 V 16 A
§ Überlastschutz
§ Ölstandsensor

Sonder- und Serviceausstattung

§ Abgasschlauch	Art.-Nr. 15876
§ Auspuffadapter	Art.-Nr. 10117
§ Stundenzähler	Art.-Nr. 23300
§ Wartungssatz (Luftfilter, Zündkerze, Motoröl)	Art.-Nr. 23295

Normen und Richtlinien

§ 2000/14/WE
Lärmrichtlinie 2005/88/WE § 2006/42/
WE
Maschinenrichtlinie §
2014/35/WE
Niederspannungsrichtlinie §
2014/30/WE
EG-Richtlinie